

MOONPOWER

POWER2Go 2.0 set complet



POWER2Go 2.0 set complet

Cablul de încărcare POWER2Go 2.0 vine într-un set complet cu adaptoarele de priză necesare și husă de transport. Cu multitudinea de funcții inteligente, este „wallbox-ul portabil” ideal. Datorită interfeței WLAN integrate, puteți conecta încărcătorul la cloud și, astfel, puteți controla și gestiona sesiunile de încărcare prin intermediul aplicației. Cu ajutorul adaptorului de priză - cu recunoaștere automată - puteți încărca la toate prizele omologate în UE cu o putere de până la 22 kW în orice moment.

- Încărcarea vehiculelor electrice la toate prizele CEE din Europa
- Controlabil prin aplicație cu Bluetooth și WLAN
- Se transporta ușor cu o geantă compactă

DATE TEHNICE

Parametri electrici

Norme	EN 62752; EN 62196; EN 60309
Alimentare rețea	De la monofazat la trifazat, 400/230 V; pana la 32 A, 50 Hz
Infrastructura necesara	Priza standard CEE, cu impamantare
Putere max. de incarcare AC	22 kW
Tensiune nominala	400 V
Conector conform IES 62196-1	Cablu type 2
Detector curent rezidual DC	6 mA

Parametri mecanici

Dimensiuni	L x l x î: 216 x 90 x 64 mm (carcasa), lungime totala: 5 m
Clasa de protectie electrica	I
Clasa de protectie carcasa	IP67
Clasa de protectie anti-vandalism	IK10
Temperatura ambientala	-40 pana la +70 °C

Echipare

Contor energie	integrat
Functii	Rapoarte sesiuni de incarcare, monitorizare sesiuni de incarcare, export rapoarte, etc.
Comunicatie	WLAN, Bluetooth Low Energy (BLE)
Continut pachet	Cablu de incarcare + 3 adaptoare + geanta de transport

Functii suplimentare Power2Go 2.0 PRO

Modul GSM	Cartela SIM integrata pentru conexiune mobila la internet si control prin aplicatie
GPS	Pentru rapoarte de incarcare detaliate ce include locatiile